



**Überzeugen Sie sich bei  
einem kostenlosen Test!**

## **Diskussions- und Konferenzanlage EDC 1000**

Modernste Technik in  
Verbindung mit elegantem  
Design - Diese Anlage ist  
ein preiswertes Werkzeug  
für jede Konferenz.

- Einbaufähige Steuereinheit mit eingebautem Verstärker für den Anschluss von Lautsprecheranlagen
- Steuereinheit für bis zu 128 Teilnehmer
- Lautstärkegrundeinstellung für alle Sprechstellen zur Vermeidung von Rückkopplungen
- Neueste digitale Technik und einfachste Bedienung
- Selbstkontrollfunktion der Steuereinheit zur Prüfung der Verbindungen und leichteren Fehlerbehebung
- Einschränkung der aktiven Sprecheranzahl von 1 - 9
- 3 Mikrofonanschlüsse mit Lautstärkeregelung für Funkmikrofone mit Funkempfänger
- Sprechstellen mit integriertem Lautsprecher und abnehmbarem Schwanenhalsmikrofon
- Schwanenhals-Kondensatormikrofon mit Leuchtring und Windschutz

**INFOLINE: + 49-7951-9622-100**



## ..... Anwendungsbeispiele

- Einsatz bei jeder Konferenz, Podiumsdiskussion, Besprechung usw.
- Präsentationen mit mehreren Rednern mit anschließbaren Funkmikrofonen
- Öffentliche Sitzungen mit unbegrenzter Anzahl von Zuhörern durch den Anschluss von Lautsprecheranlagen

## Steuerzentrale EDC 1050

- Digitale Diskussions-Steuerzentrale für bis zu 128 Delegiertensprechstellen
- Einbaufähiges, schwarzes 19" Gehäuse
- Testfunktion beim Einschalten für alle Verbindungen
- Lautstärkereglung mit 5 LED Level-Anzeige und Klangreglung für Höhen und Tiefen
- Einstellung der Anzahl der aktiven Sprechstellen von 0 (nur die Präzidentensprechstelle ist aktiv) bis 9 Sprechstellen sowie ohne Einschränkung (alle Sprechstellen aktiv)
- Automatische Speicherung der Einstellungen nach der Anwendung
- Überschreibfunktion für Änderung der Einstellungen
- Automatische Deaktivierung der aktiven Sprechstellen nach 30 s oder 45 s Sprechpause oder durch Betätigung der Sprech taste
- Lautstärkegrundeinstellung für alle Sprechstellen an um Lautstärken die Rückkopplungen erzeugen zu unterbinden
- 2 x 40 W, 8 Ohm Verstärker eingebaut zum Anschluss von Beschallungsanlagen für Zuhörer
- Telefonanschlüsse für Telefonkonferenzen
- AC 110-220 V, 50-60 Hz Netzanschluss mit 8 A Sicherung
- Frequenzgang: 100 Hz - 16 kHz, Empfindlichkeit: -60 dB, S/N Radio: 90 dB, T.H.D.: <math>\leq 0,5\%</math>



## Steuereinheit

## EDC 1050



## Eingänge und Ausgänge

- Chincheingänge für Abspielgerät
- Chinch-Ausgänge für den Anschluss von Lautsprecheranlagen, Aufnahme geräte, Mischpulte, Expander, Equalizer
- 3 x 6,3 mm Klinken Mikrofonanschlüsse mit Lautstärkereglung, z. B. für Funkempfänger mit Funkmikrofon
- 6,3 mm Mikrofonanschluss mit Lautstärkereglung auf der Rückseite der Steuerzentrale
- 9-pol serielle Schnittstelle für PC-Anschluss

**INFOLINE: + 49-7951-9622-100**



### ..... Präsidenten-Sprechstelle EDC 1011

- Elegante Tisch-Sprechstelle für einen Vorsitzenden
- Digital gesteuert
- Talk-Taste zum Sprechen mit roter Hintergrund-Beleuchtung
- Prioritätstaste mit Beleuchtung um alle aktiven Delegierten-Sprechstellen auszuschalten, Prioritätssignal ertönt
- Eingebauter Lautsprecher zur Übertragung der Konferenz
- 3,5 mm Stereo-Klinkenanschluss für Ohr-Hörer
- 8-pol Systemanschluss für Konferenzanlage
- 2,5 m Systemkabel mit robuster fester DIN Steckverbindung
- Abnehmbares Mikrofon
- Biegsames Schwanenhals-Kondensatormikrofon mit rotem Leuchtring und Windschutz
- Mikrofonlänge: 48 cm
- Abmessung Sprechstelle (BxHxT): 140 x 48 x 150 mm
- Gewicht (inklusive Mikrofon): 820 g
- Farbe: schwarz

## Sprechstellen

## EDC 1011 & 1012

### ..... Delegierten-Sprechstelle EDC 1012

- Beschreibung wie Präsidenten-Sprechstelle EDC 1011
- Ohne Prioritätstaste

### Systemkabel EDC 1090 & 1091

- System-Anschlusskabel EDC 1091, 9-pol Sub-D Stecker auf 8-pol DIN Stecker, 12 m lang
- Sprechstellen-Anschlusskabel EDC 1090, 2 x 8-pol DIN Stecker auf 8-pol DIN Buchse, 2,5 m lang

### Abmessung und Gewicht EDC 1050

- Höhe: 100 mm
- Breite: 430 mm
- Tiefe: 230 mm
- Gewicht: 10 kg

### Gewährleistung

- 24 Monate



**INFOLINE: + 49-7951-9622-100**

## Zubehör Transportkoffer C 1000



- Robuste, schwarze Kofferteile mit Aluminium verstärkten Kanten, Kunststoffecken und innen mit Filz ausgekleidet
- Verbindung der Kofferetage mit 4 Schnellverschlüssen
- Koffer CM 1000 und CU 1000 jeweils mit 2 stabilen Tragegriff an den schmalen Seiten und Schaumstoffeinlagen mit Ausfräsungen für den sicheren Halt der Konferenzanlagen-Einheiten
- Standardgemäß besteht der Transportwagen C 1000 aus folgenden 4 Teilen:
  - CT 1000** Deckel für den obersten Koffer, Abmessungen: 55 x 750 x 435 mm, Gewicht: ca. 2,5 kg
  - CU 1000** Koffer für 12 Sprechstellen, Abmessungen: 480 x 750 x 435 mm, Gewicht: ca. 9,6 kg
  - CM 1000** Koffer für Steuereinheit und Systemkabel, Abmessungen: 250 x 750 x 435 mm, Gewicht: ca. 7,6 kg
  - CB 1000** Rollenboden mit 4 Rädern und 2 Stopperr, Abmessungen: 205 x 750 x 435 mm, Gewicht: ca. 8,6 kg
- Erweiterung des Transportwagens durch weitere Kofferetagen entsprechend der Konferenzanlagenteile
- Für die Aufbewahrung großer Konferenzanlagen sind mehrere Transportwagen notwendig.
- Alle Teile des Standard Transportwagens können einzeln bestellt werden.



## Erweiterungskoffer CA 1000



- Erweiterungs-Koffer CA 1000 für weiteres Zubehör, Bauweise wie CM 1000, Abmessungen: 250 x 750 x 435 mm, Gewicht ca. 7,3 kg

**INFOLINE: + 49-7951-9622-100**

## Zubehör

### Stethoskop-Hörer

#### MMEP 115



- Einsatz bei Konferenzen mit hohem Geräuschpegel damit die Zuhörer alles verstehen
- Gepolsterte weiche Ohrmuschel, leicht und angenehm zu Tragen
- Ohr-Stöpsel leicht zu Reinigen und austauschbar, sehr hygienisch
- 3,5 mm Stereo Klinken Stecker
- Maße: 205 x 105 x 16 mm
- Kabellänge ca. 1.1 m
- Gewicht mit Kabel: 29 g
- Farbe: schwarz
- Impedanz: 32 Ohm  $\pm 15\%$  (bei 1 kHz)
- Frequenzgang: 0,2 - 15 kHz ( $-10$  dB)
- T.H.D.:  $\leq 3\%$

## Raumbeschallung

### Lautsprecherbox

#### PBL-50



- Kunststoffgehäuse mit Montagebügel und Schwenkbereich von  $120^\circ$
- Horizontaler und vertikaler Aufbau
- Trapezform für die Montage in Ecken geeignet
- Hohe Silben- und Sprachverständlichkeit
- Innen und Außen einsetzbar
- Für jede Art von Beschallung geeignet
- 50 (80) W, 8 Ohm 5" Lautsprecher und 2" Hochtöner
- 2 Schnell-Klemmenanschlüsse
- Frequenzbereich: 90 Hz - 20 kHz
- Schalldruck 1 W/1 m: 91 dB
- Grenzschalldruck max/1 m: 108 dB bei 1,5 kHz
- Abmessungen: 240 x 181 x 140 mm
- Gewicht 2,15 kg
- Farbe: schwarz und weiß

## Weiteres Zubehör

### Funkmikrofon

#### UDR 7F1/UH 816



- Funkempfänger mit Handsender
- Funkempfänger: UHF PLL Synthesized True Diversity Empfänger mit 16 vorprogrammierten Kanälen, 6,3 mm Klinkenkabel, 2 Antennen, Squelch, Lautstärkeregelung, Netzadapter, ON/OFF-Schalter
- Handsender: Dynamisches UHF 16-Kanal Funkhandmikrofon mit Nierencharakteristik, anmelde- und gebührenfrei, Stromversorgung 2 AA Batterie oder Akkus, 300 g

**INFOLINE: + 49-7951-9622-100**

## PRODUKTINFORMATION

**BMS Audio**

## Weiteres Zubehör

### Funkmikrofon UDR 7F1/UPL 83/ HS-200sk AK



Funkempfänger mit Taschensender und Headset

- Funkempfänger: wie oben
- Taschensender: UHF 16-Kanal Funkmikrofon, gebühren- und anmeldefrei, Stromversorgung 2 AA Batterien oder Akkus, 93 g
- Nackenbügelmikrofon, Back elektret Kondensatormikrofon, Mikrofonkapsel mit Kugelcharakteristik, filigran, sehr leicht, hautfarbig, gute Sprachwiedergabe, 3-pol Mini XLR Anschluss, Windschutz, 16 g mit Kabel

### Earset ES-620sk



Hautfarbiges, back electret Kondensatormikrofon mit Kugelcharakteristik, mit Kabelkupplung, Silikonpolster am Ohrbügel, Lieferung in einem Etui mit 3 Windschützen, 2 Mikrofonkabeln und Adapter, Etui mit Einlage und Ausfräsungen, Gewicht : 8 g (mit Kabel), Kabel: 1,2 m, Kabelanschluss: 2,5 mm Stereo-Klinke mit Gewinde, austauschbarer Adapter: 3-pol Mini XLR mit Riegel

### Umhängevorrichtung SZU 1032



Leichte Kunststoffvorrichtung

- Zum Umhängen des Funkmikrofons
- Erhöhte Bewegungsfreiheit des Redners

### Mikrofonklammer MH 31



Mikrofonklammer für Funkhandmikrofon.

Falls Sie das Handmikrofon auf einem Mikrofonstativ befestigen möchten.

### Mikrofonstativ MST 210/8



Professioneller höhenverstellbares Mikrofonständer

- Aluminium Sockel und Schwenkgelenk, Füße umklappbar, garantieren beste Stabilität, schwarz matt
- Material: Stahl und Aluminium (pulverbeschichtet)
- Gewicht: ca. 1,5 kg, Abmessung: H: 960 - 1450 mm, Schwenkarm: 740 mm

### Stativ-Tragetasche MB 3



Tragetasche für 2 Stative:

- Stative durch Innenteilung getrennt und gegen Verkratzen geschützt (2 Fächer)
- Robustes, strapazierfähiges Material
- Transportgurt und Zugband-Verschluss
- Wetterfest, schwarz

### Stecker-Ladegerät AE4



Microcontrollergesteuertes Ladegerät für 1-4 AA, AAA und 1-2 9V-Blöcke, Ni-MH und Ni-Cd Akkus ladbar

- Auto-Diagnose der eingelegten Akkus, Kapazitätsschnelltest und Akku-Defekterkennung,
- Vollautomatische Refresh-Funktion beschädigter Akkus
- Super-Schnellladung mit intelligenter Ladesteuerung, Einzelschachtüberwachung
- Impulserhaltungsladung zur Lagerung der Akkus
- Weltweit einsetzbar mit Wechselsteckersystem

4 Akkus 1,2 V 2400 mAh sind enthalten.

**INFOLINE: + 49-7951-9622-100**